



Istniejąca rozdzielnia RG  
w pomieszczeniu rozdzielni głównej na poziomie piwnic



Projektowana tablica bezpiecznikowa TW - zasilanie klimatyzacji na 2 i 3 piętrze




Odbiornik:	Główny wyłącznik	Sygnalizacja obecności fazy	Ochrona przepięciowa	Zasilanie jedn. zewn.	Zasilanie jedn. wewn.	Zasilanie jedn. zewn.	Zasilanie jedn. wewn.	Zasilanie jedn. zewn.	Zasilanie jedn. wewn.
Obwód nr TW/...				JZ1	JW1	JZ2	JW2	JZ3	JW3
Typ kabla lub przewodu	Proj. w/z NZX 5x35mm <sup>2</sup>	NZX 3x1,5		NZX-H 5x6	NZX-H 3x2,5	NZX-H 5x10	NZX-H 3x2,5	NZX-H 5x6	NZX-H 3x2,5
Typ zabezpieczenia	FR303/100A	3xS301/86A	Odbiorniki TT+T2	P304/63/100AC	S303/C20A	S303/C40A	S301/C20A	P304/63/100AC	S303/C20A
Szybnik (przekaznik)		Lampki SVN127							
Moc				8,59kW	0,3kW	12,12kW	0,3kW	8,59kW	0,3kW

NZX 5x35mm<sup>2</sup>  
(ukł. na istn. korycie w pom. RG, w szachcie elektroenergetycznym pionowo na 3 piętro, na korycie nad sufitem podwieszanym)

Projektowana TW

Rozdzielnica naścienna- 4x18 IP65



UWAGA:

- Układ sieci: TN-S
- Ochrona od porażenia: SZYBKE WYŁĄCZENIE
- Obudowa tablicy natynkowej
- z listwanami przyłączeniowymi N+PE
- Tablica wyposażać w wyłącznik główny oraz inną aparaturę zgodnie ze schematem.

Zakład Projektowa Instalacje Klimatyzacji w Budyńku SĄDU REJONOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM				Jednostka projektowa: Adam Dziwiewicki Usługi projektowe w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, tel.: 666-355-606	
Adres: UL. J. SŁOWACKIEGO 5, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI WOJ. ŁÓDZKIE DZIAŁKA NR EWID. 119, 121, obręb 22, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI				Ekipa: PROJEKT BUDOWLANY/TECHNICZNY elektrownia	
Treść: SCHEMAT ROZDZIELNI TW				Data: kwiecień 2022	
Elektryczno – Projektant: mgr inż. Marek Alf				Podpis: -	
Opracowanie: mgr inż. Włodo Słto				Podpis: -	
Elektryczno – Sprawdzający: mgr inż. Józefów Kółero				Podpis: -	
Nr projektu: KI-214/93				Nr rysunku: E-03	